

РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ DL 150, 160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Extech DL150 - Регистратор TRUE RMS значений напряжения/силы переменного тока



Регистрация до 100000 значений. Программируемая пользователем частота измерений от 1 секунды до 24 часов.

Технические характеристики:

- Функция измерения TRUE RMS значений напряжения (600В) и силы (200А) переменного тока;
- Возможность загрузки показаний на ПК при помощи интерфейса USB и анализа данных посредством прилагаемого программного обеспечения или экспорта в крупноформатные (электронные) таблицы;
- Устанавливаемый пользователем предупреждающий сигнал верхних/нижних значений;
- ЖК-дисплей с указанием времени/ даты, текущих показаний минимальных/ максимальных значений с возможностью расширения настройки сигнала;
- Режимы регистрации нормальных и пиковых значений и фиксирования показаний;
- Функция автоматического отключения питания прибора и контроль уровня заряда батареи;

Функция	Диапазон	Степень разрешения	Базовая точность
Сила переменного тока	2-200А	0,1А	$\pm(2\% \text{ показаний} \pm 1\text{А})$
Напряжение переменного тока	6-600В	0,1В	$\pm(1,5\% \text{ показаний} \pm 1\text{В})$
Оперативная память	100000 значений		
Частота измерений	От 1 секунды до 24 часов		
Интерфейс ПК	USB, прилагаемое ПО		
Питание	Литиевая батарея на 3,6В		
Размеры	114x63x34мм		
Вес	248г		

В комплект поставки входит:

- Токоизмерительные клещи;
- Контрольные выводы;
- Кабель USB;
- Совместимое программное обеспечение Windows;
- Литиевая батарея на 3,6В.

Extech DL160 - Регистратор TRUE RMS значений напряжения/ силы переменного тока с двойным входом



Регистрация до 256000 значений. Программируемая пользователем частота измерений от 1 секунды до 24 часов.

Технические характеристики:

- Функция измерения TRUE RMS значений напряжения (600В) и силы (200А) переменного тока;
- Возможность загрузки показаний на ПК при помощи интерфейса USB и анализа данных посредством прилагаемого программного обеспечения или экспорта в крупноформатные (электронные) таблицы;
- Устанавливаемый пользователем предупреждающий сигнал верхних/нижних значений;
- ЖК-дисплей с указанием времени/ даты, текущих показаний минимальных/ максимальных значений с возможностью расширения настройки сигнала;
- Режимы регистрации нормальных и пиковых значений и фиксирования показаний;
- Функция автоматического отключения питания прибора и контроль уровня заряда батареи;

Функция	Диапазон	Степень разрешения	Базовая точность
Сила переменного тока	От 10 до 200А	0,1 А	$\pm(2\% \text{ показаний} \pm 1 \text{ А})$
Напряжение переменного тока	От 10 до 600В	0,1 В	$\pm(2\% \text{ показаний} \pm 1 \text{ В})$
Оперативная память	256000 значений		
Частота измерений	От 1 секунды до 24 часов		
Интерфейс ПК	USB, прилагаемое ПО		
Питание	Батарейки AAA - 4 шт.		
Размеры	114x63x34мм		
Вес	248г		

В комплект поставки входит:

- Токоизмерительные клещи;
- Контрольные выводы;
- Кабель USB;
- Совместимое программное обеспечение Windows;
- Батарейки AAA - 4 шт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: extech.nt-rt.ru || эл. почта: ext@nt-rt.ru